



**HIKVISION®**

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Терминал доступа со встроенными считывателями Mifare карт и отпечатков пальцев

**DS-K1T803MF**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-K1T803MF



## Общая информация

- Дисплей 2.4 дюйма
- 3.000 отпечатков пальцев
- 3.000 пользователей
- 100.000 событий
- Простая и удобная установка
- Тревожные входы/ выходы

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                     | DS-K1T803MF                                       |
| Система                                             |                                                   |
| Процессор                                           | 32-битный 1ГГц                                    |
| ОС                                                  | Linux                                             |
| Память                                              | 256Мб                                             |
| Монитор                                             |                                                   |
| Тип                                                 | 2.4" TFT LCD экран                                |
| Разрешение                                          | 320 × 240                                         |
| Управление                                          | Клавиши                                           |
| Оповещения                                          |                                                   |
| Аудио                                               | 1 зуммер, 1 динамик                               |
| LED-индикация                                       | Питание, статус соединения; подсветка клавиш      |
| Клавиатура                                          |                                                   |
| Тип клавиатуры                                      | Механическая                                      |
| Параметры                                           | 19 клавиш                                         |
| Параметры считывателя                               |                                                   |
| Встроенный считыватель отпечатков пальцев           | Оптический модуль                                 |
| Время идентификации                                 | 1:N ≤ 1,5с                                        |
| Количество поддерживаемых отпечатков пальцев        | 3000                                              |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR) | ≤0.001%                                           |
| Вероятность ошибочного отказа доступа (FRR)         | ≤0.01%                                            |
| Встроенный считыватель карт                         | Есть                                              |
| Внешний считыватель карт                            | Wiegand26/34 и Hikvision Wiegand считыватели карт |
| Частота считывания                                  | 13,56 МГц                                         |
| Дальность считывания                                | 2-5 см                                            |
| Количество поддерживаемых карт                      | 3000                                              |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Тип карт                 | Mifare                                |
| Интерфейсы               |                                       |
| Сетевой интерфейс        | 1 RJ45 10M/100M Ethernet              |
| Сетевые протоколы        | TCP/IP                                |
| Режим передачи данных    | TCP/IP, WIFI, RS-485 и ZigBee 26/34   |
| Скорость передачи данных | 19200 б/с                             |
| Тревожный выход          | 3                                     |
| Тревожный вход           | 3                                     |
| RS-485                   | 1 порт                                |
| USB                      | 1 USB2.0                              |
| Основное                 |                                       |
| Wi-Fi                    | Есть                                  |
| Питание                  | DC 12В                                |
| Рабочий ток              | 1А                                    |
| Потребление              | 12Вт макс.                            |
| Рабочие условия          | -10 °C...+55 °C , влажность 10% - 90% |
| Защита                   | IP42                                  |
| Материал корпуса         | Пластик                               |
| Размеры                  | 205 × 76.5 × 37мм                     |
| Вес                      | 0,15кг                                |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.