

Мобильный принтер HP OfficeJet 202



Печать деловых документов в любой точке мира



Благодаря этому производительному и портативному принтеру вы сможете работать в любом уголке мира, наличия сети для этого не требуется¹. Устройство работает быстро и практически бесшумно, оно не требует частой зарядки и позволяет печатать больше страниц на каждый картридж².

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования с картриджами, оснащенными оригинальной электронной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей (не HP) или измененными микросхемами могут не поддерживаться или со временем выходить из строя. Подробнее см. на веб-сайте по адресу: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Особо отмечено

- **Скорость печати** От сети переменного тока: до 10 стр/мин (черно-белая печать); до 7 стр/мин (цветная печать)
- **Время вывода первой страницы** От сети переменного тока: всего за 12 с. (черно-белая печать); всего за 14 с. (цветная печать)
- **Способы подключения** 1 разъем USB 2.0 + Wi-Fi (стандартно)
- **Дисплей** Черно-белый графический дисплей высокого разрешения с диагональю 5,08 см (2")



Mobile printing



Legendary HP reliability

Удобная печать там, где это необходимо

- Отправлять материалы на печать можно напрямую с ноутбука или мобильных устройств, установив с ними беспроводное подключение. Наличие маршрутизатора при этом необязательно^{1,3}.
- Печать первой страницы занимает всего несколько минут. HP Auto Wireless Connect значительно упрощает настройку.
- Этот надежный и компактный принтер легко можно разместить в машине или положить в рюкзак, чтобы иметь доступ к печати в любом удобном месте.

Сохраните свое преимущество благодаря быстрой и удобной мобильной печати

- Благодаря аккумулятору увеличенной емкости удастся сократить время простоев.
- Используйте оригинальные картриджи HP, которые обладают максимальным ресурсом по сравнению с другими решениями того же класса².
- Высокий темп работы, даже в поездках. В течение всего дня вы сможете быстро напечатать нужные документы⁴.
- Большая и удобная в использовании панель управления поможет работать эффективно.

Высочайшее качество и надежность

- Полноценная работа в течение всего дня. Зарядить устройство можно дома, в машине, в офисе и в других местах⁵.
- HP Fast Charge⁶ позволяет заряжать принтер в выключенном состоянии всего за 90 минут, подключив его к источнику питания переменного тока.
- Устройство отличается безупречным дизайном, функционирует практически бесшумно и позволяет минимизировать перерывы в работе. Оно поможет произвести нужное впечатление на клиентов без лишнего шума и суеты.
- Этот принтер отличается надежностью и неизменно высоким качеством печати.

Технические характеристики

Функции	Печать
Технология печати	Термальная струйная печать HP
Скорость печати	Черный (A4, ISO): От сети переменного тока: до 10 стр/мин; от аккумулятора: до 9 стр/мин; Цвет (A4, ISO): От сети переменного тока: до 7 стр/мин; от аккумулятора: до 6 стр/мин; Черновик чёрный (A4): От сети переменного тока: до 20 стр/мин; от аккумулятора: до 18 стр/мин; Черновик цветная (A4): От сети переменного тока: до 19 стр/мин; от аккумулятора: до 17 стр/мин
Время выхода первой страницы	Ч/Б (A4, режим готовности): От сети переменного тока: всего за 12 с.; от аккумулятора: всего за 12 с.; цв. (A4, режим готовности): От сети переменного тока: всего за 14 с; от аккумуляторной батареи: всего за 15 с;
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): Передача с разрешением до 1200 x 1200 т/д (при печати с компьютера); Цветной режим (наилучшее качество): Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д;
Месячная нагрузка	До 500 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 100–300
Стандартные языки печати	HP PCL 3 GUI
Область печати	Поля печати: верхнее: 3 мм, снизу: 3 мм, левое: 3 мм, правое: 3 мм; Максимально допустимая область печати: 209,9 x 349,6 мм
Печать без полей	Да (до 127 x 177 мм)
Количество поставок	2: 1 черный, 1 цветной (голубой, пурпурный, желтый)
Совместимость с картами памяти	Нет
Двусторонняя печать	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Быстродействие процессора	525 МГц
Возможности подключения	Стандартно: 1 порт USB 2.0; Wi-Fi;
Беспроводное подключение	Да, встроен модуль беспроводной сети
Мобильная печать	HP ePrint; Прямая беспроводная печать
Сетевые возможности	Да, встроен модуль беспроводной сети
Память	Стандартно: 128 МБ DDR3; Максимум: 128 Мбайт
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 1; Максимум: 1
Типы носителя	Обычная бумага, фотобумага HP, матовая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, матовая бумага HP для презентаций, глянцевая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, другая фотобумага для струйной печати, другая матовая бумага для струйной печати, другая глянцевая бумага для струйной печати, обычная бумага, тонкая/переработанная бумага
Форматы носителей	Пользовательские установки: От 76,2 x 216 до 101 x 355,6 мм Поддерживаемые форматы: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); конверты (A2, C5, C6, DL); фото (10 x 15 см)
Емкость лотков подачи	Стандартно: до 50 Максимум: до 50
Совместимые операционные системы	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется доступ к Интернету; USB Linux (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Минимальные системные требования	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется доступ к Интернету; USB; Linux (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 Гбайт свободного места; требуется доступ к Интернету; USB
ПО в комплекте	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 364 x 186 x 69 мм; Максимум: 364 x 260 x 214 мм (с открытым входным лотком);
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	495 x 119 x 243 мм
Вес принтера	2,1 кг (2,2 кг с аккумулятором)
Вес в упаковке	3,6 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 5 до 40°C Влажность: Влажность 20–80%
Условия хранения	Температура: от –40 до 60°C Влажность: 5–90% влажности
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 5,4 Б (A) (в режиме наилучшего качества); 6 Б (A) (в обычном режиме); 6,2 Б (A) (в режиме быстрой черновой печати)
Электропитание	Требования: Напряжение на входе: 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц; Потребляемая мощность: 15 Вт (активное состояние), 0,17 Вт (отключение вручную), 3,9 Вт (режим ожидания), 1,14 Вт (спящий режим); Блок питания: Встроенный блок питания;
Сертификации	Соответствие стандарту ENERGY STAR® Совместимость с Blue Angel: нет; См. документ ECI
Страна происхождения	Сделано в Таиланде
Панель управления	9 кнопок на передней панели; 2 светодиодных индикатора (Wi-Fi вкл/выкл, Wi-Fi Direct вкл/выкл)
Комплект поставки	N4K99C: Мобильный принтер HP OfficeJet 202; HP 651, стартовый струйный картридж Ink Advantage, черный (~600 страниц); HP 651, стартовый струйный картридж Ink Advantage, трехцветный (~300 страниц); листовка с нормативными требованиями; инструкция по настройке; кабель питания; подробнее об объеме и ресурсе см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Расходные материалы	C2P10AE HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink Advantage, Черный C2P11AE HP 651, Оригинальный струйный картридж Ink Advantage, Трехцветный
Обслуживание и поддержка	UG196E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет со стандартной заменой UG072E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день UG245E: обслуживание HP Care Pack принтеров OfficeJet в течение 3 лет с возможностью возврата в сервисный центр (UG196E: все страны Европы, кроме Турции, UG072E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UG245E: Ближний Восток, Африка, Южная Африка, Израиль и Турция)
Гарантия	Гарантия на аппаратную часть сроком на один год; круглосуточная поддержка по Интернету

Примечания

¹ Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.

² Заявление о самой высокой производительности в классе основано на результатах сравнения всех цветных струйных мобильных принтеров по данным на октябрь 2015 года с учетом доли на рынке по данным IDC на Q2 2015 года и опубликованных производителями технических характеристик.

³ Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Подробную информацию о требованиях к печати, включая сведения о необходимости использования приложения, см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁴ Скорость печати может отличаться в зависимости от источника питания. Без учета первого набора тестовых страниц ISO. Подробные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁵ Поддержка зарядки через USB в выключенном состоянии при подключении к разъему USB для зарядки (мин. 1 А).

⁶ При зарядке от источника питания переменного тока, когда система выключена, технология быстрой зарядки HP Fast Charge заряжает стандартный аккумулятор на 90 % в течение 90 минут. Если питание принтера включено, время зарядки может быть больше и зависит от интенсивности использования устройства.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA6-5025, Июнь 2020

